



tesa® 60860

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60860 เป็นเทปกาวในตัวด้านเดียว ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยแผ่นรองทองแดงชุบดินบุกที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า พร้อมกาวอะคริลิกนำไฟฟ้า และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นบัสบาร์ที่มีกาวในตัว ในแผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางและแผ่นป้องกัน EMI สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

tesa® 60860 คุณสมบัติเฉพาะ:

- การนำไฟฟ้า XYZ ที่ยอดเยี่ยม
- ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้หลังจากเก็บความร้อนขึ้นและอายุไฟฟ้า
- การยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีและทนต่อแรงเฉือน
- ชับ PET ที่ทนต่อการฉีกขาดสำหรับการใช้งานอัตโนมัติ
- ทนทานต่อกระบวนการเคลือบทั่วไปในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
- แผ่นรองทองแดงชุบดินบุกก่อนหน้า 35 µm

สาขาการใช้งาน

- เทปเก็บสายชาร์จสำหรับแผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง
- การป้องกัน EMI สำหรับ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	tin-plated copper	• สี	สีเงิน
• ประเภทของกาว	conductive acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	58 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	50 N/cm	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานาน	200 °C		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) 7 N/cm



tesa® 60860

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- วิธีทดสอบความต้านทานการสัมผัสโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ขนาด 1 กก. และพื้นผิวสัมผัสขนาด 1 ตารางนิ้ว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60860>